

サハトベに花 照明回路配置

主幹
3φ4W182V/105V 50Hz 300KVA
調光卓
丸茂電機製 マリオネットⅡXB型
フェーダー 80本・プリセット 3段
サブマスターフェーダー 20本
記憶シーン 500シーン

直電源盤 ML-1
1φ3W 75A
C型×4口
平行×1口

トーメンタル回路
TL下1,2,3miniC 2口ずつ

操作盤

袖1

WC下手1,2

LC型60A直×2

F1,2,3,4miniC

花FC1,2

F前C4

F前C3

F前C2

F前C1

花FC上1,2

WC上手1,2

LC型60A直×2

袖1

トーメンタル回路
TL上1,2,3miniC 2口ずつ

舞台袖分電盤
調光盤より
3φ4W 200A
3φ3W 125A

下LH1,2,3,4

LH #72(上下LH1), #59(上下LH2), #22(上下LH3), #40(上下LH4)

上LH1,2,3,4

上下FC5,6,7,8 上下コンモ

UH #71(UH1,UH5), #72(UH2,UH6), #63(UH3,UH7), #22(UH4,UH8)

上下FC5,6,7,8(上下コンモ)

3sus 30A×20回路 miniC 回路配置は1susに準ずる

下FC7,8

上FC7,8

引割り2

上下FC1,2,3,4 上下コンモ

上下FC1,2,3,4(上下コンモ)

引割り2

下FC9 LC型60A

下FC5,6

2Bo切り替8回路あり

回路配置は1sus,1Boに準ずる

上FC9 LC型60A

上FC5,6

引割り1

引割り1

下FC1,2,3,4

上FC1,2,3,4

1sus 30A×20回路 miniC

1Bo上下1~4

1Bo中1~4

1Bo切り替8回路あり

1Bo中回路の幅は約5間

20 19 18 17 20 19 18 17 16 15 14 13 16 15 14 13 12 11 10 9 12 11 10 9 8 7 6 5 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1

CL

シーリングスポットライト
30A×12路 (1.5Kw凸24台)

センターピンスポットライト
2KwXenon 2台

フロントサイドスポットライト
30A×6回路 3台6色(1Kw凸18台)
下手フロント配置

フロントサイドスポットライト
30A×6回路 3台6色(1Kw凸18台)
上手フロント配置

